

Déclencheur Manuel MCP2A-R910SF avec membrane et Led pour EA 1 / CMSI B





Part-No.: M2A-R910SF-U007-01
Certification: NF-SSI

Idem M1A-R910SF-U007-01 mais avec Led rouge signalant l'état d'alarme du déclencheur manuel.

Données Techniques Générales

Tension d'utilisation	30 V DC
Pouvoir de coupure	2 A maxi
Température d'utilisation	-10 °C ... 55 °C
Indice de protection	IP24
Couleur	Rouge type RAL 3010
Poids	env. 160 g
Dimensions	L: 89 mm H: 93 mm P: 27,9 mm

 Ne fonctionne pas en association avec l'ECS ES Line. Associé au CMSI SensES type B et au CMSI 8000 type B.

 1 x membrane plastique (texte conforme NFS 61-936) 1 x clé de test et réarmement 1 x étiquette multilingue avec pictogramme « hors service »

Accessoires:

PS242-U007	Lot de 5 membranes plastiques pour Déclencheurs Manuels MCP et WCP
P	056-U007 Languettes de plombage pour couvercle PS243-U007 sur MCP et WCP
CA604	Lot de 10 clefs pour Déclencheurs Manuels gamme 2000, MCP et WCP
PS243-U007	Volet de protection pour Déclencheurs Manuels MCP et WCP
781695	Couvercle de protection transparent pour Déclencheur Manuel
781698	Distanceur pour montage couvercle de protection 781695
781699	Kit IP55 joint de protection pour couvercle et distanceur 781695 et 781698